Pass

Carte sans contact pour gérer
les modes de sécurité

Vendu par paquets de 3, 10 ou 100 unités



DESFire®

Accès pratique au système

- Une carte Pass peut être associée à 13 systèmes Ajax.
- Définissez le nom et les permissions d'accès pour chaque carte dans l'application Ajax.
- Modifier les autorisations d'accès des cartes Pass en temps réel : révoquer, restreindre, modifier ou étendre l'accès des utilisateurs aux systèmes et aux groupes de sécurité.
- Chaque action est enregistrée dans le journal des événements, fournissant ainsi un historique des interactions du système.

Résistance au sabotage

- Protection contre la copie.
- Chiffrement triple DES et chiffrement matériel AES avec une clé 128 bits.
- Confirmation de l'autorisation. Cette fonction permet de configurer l'authentification à deux facteurs pour contrôler les modes de sécurité du système, qui requiert à la fois un code d'accès et une carte Pass pour l'autorisation.

Connexion et configuration

- La carte Pass est ajoutée au système via l'application en présentant la carte au clavier dans le menu des paramètres.
- Les paramètres d'accès peuvent être modifiés à distance.



Les lignes de produits **Superior, Fibra** et **Baseline** sont mutuellement compatibles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Compatibilité

KeyPad Plus Jeweller
KeyPad TouchScreen Jeweller
KeyPad TouchScreen Fibra
KeyPad S Plus Jeweller

Autorisation sans contact

Technologies de communication
DESFire®

Norme de fonctionnement
ISO 14443-A (13.56 MHz)

Chiffrement
Chiffrement triple DES
Chiffrement matériel AES
avec une clé 128 bits

Caractéristiques clés

Utilisateurs assignés
Nom et autorisations d'accès pour chaque carte dans une application Ajax

Centrales Ajax
jusqu'à 13 en mémoire

Protection anti-sabotage

Authentification
Protection contre l'interception des signaux

Boîtier

Couleur
Noir
Blanc

Dimensions
86 × 54 × 0,8 mm
3,39" × 2,13" × 0,02"

Poids
6 g
0,2 oz

Température de fonctionnement
de –10°C à +40°C
de 14°F à 104°F

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Kit complet

3, 10 ou 100 dispositifs
(en fonction du kit)
Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/access-devices/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems